



Photo non contractuelle

Construction robuste et éprouvée
Long durée de vie
Convertisseur à double coques et aimantation permanente
Tension primaire : 220V/50Hz monophasé ou 380V/50Hz triphasé
Tension secondaire : 42V/200Hz



STATOR et ROTOR

DONNÉES TECHNIQUES ET DIMENSIONS

(caractéristiques ou données techniques et dimensions non contractuelles – BMI-LUX se réserve le droit de modifier le matériel ou ses composants)

Modèle	A l'entrée			A la sortie			KVA	Nbre prise	Poids Kg
	V	Hz	A	V	Hz	A			
NFC 220 / 10	220 MONO	50	4,0	42	200	10	0,7	1	14
NFC 220 / 17	220 MONO	50	6,5	42	200	17	1,2	1	18
NFC 220 / 25	220 MONO	50	9,0	42	200	25	1,8	2	30
NFC 220 / 33	220 MONO	50	11,0	42	200	33	2,4	2	37
NFC 380 / 17	400	50	2,6	42	200	17	1,2	1	16,7
NFC 380 / 25	400	50	3,6	42	200	25	1,8	2	27
NFC 380 / 33	400	50	4,5	42	200	33	2,4	2	34
NFC 380 / 41	400	50	6	42	200	41	3,0	3	46
NFC 380 / 55	400	50	8	42	200	55	4,0	3	59
NFC 380 / 82	400	50	10,8	42	200	82	6,0	4	87
NFC 380 / 103	400	50	14,0	42	200	103	7,5	4	95
NFC 380 / 170	400	50	24,0	42	200	172	12,5	Fonction de l'armoire	
NFC 380 / 200	400	50	27,6	42	200	206	15,0	Fonction de l'armoire	
NFC 380 / 275	400	50	36,0	42	200	275	20,0	Fonction de l'armoire	